

KD2540015

- Godkänd enligt EN54-4
- Utspänning 24V DC
- Intelligent batteriladdning och temperatur kompensering
- Upp till 26 Ah batterier
- Status indikering för felövervakning



Hochiki's detektorer använder det unika "High Performance Chamber Technology" för rökdetektorkammaren. Detta ger en mycket säker och stabil detektering med säkerställda fellarm.

Kammaren är så konstruerad att det bara är själva kammarelementet som behöver bytas ut vid smutsig detektor vilket ger en överlägsen driftekonomi.



Strömförsörjning KD2540015

KD2540015 är en EN54-4 godkänd strömförsörjning som kan belastas med upp till 24 VDC / 4A.

KD2540015 används exempelvis för att strömförsörja aspirerande FIRElink detektorerna eller andra applikationer där krav ställs på EN54-4.

Batterier från Yuasa och Power-Sonic används som backup och upp till 26 Ah anslutas och laddas.

 Power On = Driftindikering

 Power Fault = Felindikering för nätfel och batterifel.



Tekniska data

- Artikel: KD2540015
- Drivspänning:
250 VAC 50/60 Hz
- Nätsäkring:
250V, 3A, TD, 5x20 mm
- Utgångsspänning:
19 ⇒ 30 VDC +/-1%
- Utgångssäkring: 2st
FF 6,3A, 5x20 mm
- Max belastning:
4 A + (1,25 A till
batteriladdning)
- Min belastning: 10 mA
- Batteri laddspänning:
27,4 VDC @ 20°C
- Djupurladdningsskydd:
Batteri fränkopplas vid
19 V
- Kompatibla batterier:
Yuasa – NP7-12,
NP12-12, NP17-12I,
NP24-12I.
Powersonic – PS-1270,
PS-12120, PS-12180,
PS12260
- Drifttemperatur:
-5°C ⇒ +45°C
- Maximal luftfuktighet:
95% ej kondenserande
- Mått: 500x460x117 mm
(bredd x höjd x djup)
- Vikt utan batteri: 10,3 kg

CPD

EN

0086-CPD-553773

EN54-4:1998 + A1 & A2

Utfärdare BSi

Namn KD2540015 v500

Datum 2014-02-21

Version 5,00

Inkoppling

Läs den fullständiga installationsmanualen för KD2540015 innan installationen påbörjas. Nedan följer en förenklad anvisning om hur inkoppling sker.

Montera skåpet på en platt torr yta med 4st skruv (minimum 5mm i diameter) och passande väggfäste/plugg. Kabelgenomföringar är av typen 'knockout' och passar kabelförskruvning 20mm (ingår ej).

