

AIPHONE GT AUDIO porttelefonsystem - bruksanvisning

Porttelefonsystem för flervåningshus med talförbindelse, traditionella tryckknappar och ytterdörrpaneler med upplysta namnskyltar.

GT-1A svarapparat har följande funktioner :

- 1** signallampa för avstängning
- 2** knapp för extra funktion (valbar)
- 3** knapp för lampa och övervakar anrop
- 4** knapp för öppning av dörren
- 5** svars- och talknapp
- 6** reglering av ringsignalens volym
 - i apparatens nedre kant
- 7** reglering av talnivån
 - i apparatens nedre kant



Då anropsknappen vid ytterdörren trycks hörs en ringsignal i svarsapparaten

På anropet svarar man genom en kort tryckning av svarsknappen och talförbindelse mellan dörren och svarsapparaten etableras. Talförbindelsens högtalare fungerar så att talriktningen byts automatiskt enligt rösten med högre styrka.

Om det vid dörren förekommer mycket oväsen, kan talet tvångsstyras genom att trycka talknappen då man talar och frigöra den då man lyssnar. Förbindelsen bryts med en kort tryckning på talknappen. I annat fall bryts förbindelsen automatiskt efter ca en minut.

Dörren öppnas med knapp **4** under pågående förbindelse.

Med strömbrytaren för dörrbelysningen kan man tända trappljuset eller göra ett övervakaranrop (om funktionerna är kopplade).

Då ringsignalens volym fränkopplas med reglage **6**, blinkar lampan för fränkoppling

ÖPPNA ALDRIG DÖRREN FÖR EN BESÖKARE DU INTE KÄNNER IGEN !